

Děkujeme vám, že jste se stali uživateli digitálního fotoaparátu PENTAX K-1 Mark II.

*Než začnete s aktualizací, zkontrolujte si verzi firmwaru instalovanou ve vašem fotoaparátu.*

RICOH IMAGING COMPANY vydává aktualizaci firmwaru na verzi 1.03 pro PENTAX K-1 Mark II.

## Změny ve **verzi 1.03**


Optimalizace výkonu při nasazeném objektivu HD PENTAX-DA\*11-18mmF2.8ED DC AW.

Název	PENTAX Firmware Update Software pro PENTAX K-1 Mark II
Registrované názvy souborů aktualizace	k1II_v103.zip (zip 8.925 K Kbyťů)
Použitelné pro produkt	PENTAX K-1 Mark II Pro kontrolu verze firmwaru stiskněte MENU a zvolte položku [Firmware Version Info] z menu [Set-up 4] a potom stiskněte pravou šipku čtyřcestného přepínače. Verze firmwaru se objeví ve střední části obrazovky LCD.
Datum uveřejnění	21 - 02 - 2019
Copyright	RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

## Změny ve **verzi 1.02**

- Zlepšení celkové stability

### **Jak zkontrolovat verzi nainstalovaného firmwaru**

- 1) Zapněte fotoaparát
- 2) Stiskněte tlačítko MENU pro zobrazení obrazovky s MENU.
- 3) Čtyřcestným přepínačem přejděte na záložku menu  1 2 3 4 (žlutý rámeček na 4)
- 4) Zvolte položku *Firmware Info/Volby* a potom stiskněte šipku doprava. Na obrazovce se objeví aktuální verze firmwaru.

### **Příprava aktualizace**

### **stažení firmwaru**

1. Připravte si prázdnou, naformátovanou kartu SD/SDHC (32MB nebo s větší kapacitou)
  - USB kabel 2.0, pokud kopírujete soubor s aktualizací na SD kartu připojením fotoaparátu k počítači. Čtečku karet SD nebo počítač se slotem pro SD kartu. Pokud kopírujete soubor s aktualizací na kartu SD pomocí čtečky karet
2. Plně nabitou baterii (D-Li90)

Zkontrolujte, že je baterie plně nabitá. Pokud by se fotoaparát vypnul z důvodu nedostatečné kapacity baterie, může dojít k vážné závadě a fotoaparát bude nepoužitelný. Pokud dojde k této situaci bude oprava fotoaparátu provedena za úhradu, i když bude fotoaparát ještě v záruční době.
- 3. Rozbalením se vytvoří aktualizací soubor Fwdc240b.bin. Zkopírujte tento soubor [fwdc240b.bin] do základního adresáře karty SD.

4. Pokud nemáte ve vašem počítači slot pro paměťové karty, můžete soubor s aktualizací firmwaru zkopírovat na kartu SD jejím vložením do slotu fotoaparátu a potom připojit fotoaparát přímo k vašemu počítači.
5. Vložte plně nabitou baterii D-LI90 do fotoaparátu, stav baterie zkontrolujte na indikátoru a potom fotoaparát vypněte.
6. Vložte kartu SD se souborem aktualizace (připravená v bodě 1) do slotu fotoaparátu (slot 1) a uzavřete krytku slotů..
7. Zapněte zdroj fotoaparátu při stisknutém tlačítku MENU.
8. Na monitoru LCD se objeví „Updates the camera firmware“. Zobrazí se Ver: 1.01 ⇨ 1.03 nebo Ver.: 1.02 ⇨ 1.03 apod.
9. Stiskněte čtyřcestný přepínač pro volbu „Start“ a stiskněte tlačítko „OK“.
10. Na monitoru LCD se objeví „NOW LOADING“ a spustí se aktualizace. Za žádných okolností nevypínejte zdroj, dokud není aktualizace zcela ukončena.
11. Po ukončení procesu aktualizace se ve spodní části vlevo na monitoru LCD zobrazí „COMPLETE“ , nyní můžete fotoaparát vypnout.
12. Vyjměte kartu SD, na které je soubor firmwaru z fotoaparátu.  
\*Zkontrolujte si aktuální verzi firmwaru jak uvedeno v části „Jak zkontrolovat verzi firmwaru“.

### [Upozornění]

Po ukončené aktualizaci je stále na kartě SD soubor s aktualizací. Pokud chcete tuto kartu používat k záznamu snímků, nejprve ji naformátujte, aby se soubor vymazal.

1. Tento software může být použit pouze uživateli, kteří vlastní PENTAX K-1II
2. Tento software je chráněn softwarovou licenční smlouvou. Před stažením softwaru si přečtěte licenční smlouvu.
3. Předtím než začnete software stahovat musíte souhlasit s ujednáním uvedeném v licenční smlouvě.

## PENTAX Firmware Update Software pro PENTAX K-1 Mark II - licenční smlouva

### 1. Definice pojmů

Licenční software: „Licensed software“ znamená záznam programu ve formátu, který si může uživatel stáhnout z webových stránek RICOH IMAGING COMPANY, LTD nebo ze stránky, kterou vlastní RICOH IMAGING COMPANY, LTD.

- Použití : „Použití“ znamená, že si uživatel stáhne a získá licenční software z webových stránek RICOH IMAGING COMPANY, LTD nebo ze stránky, která je vlastnictvím RICOH IMAGING COMPANY, LTD.
- Určený přístroj: „Určený přístroj“ znamená sestavu jednoho počítačového systému tak, aby uživatel mohl licenční software použít.
- Reprodukce: „Reprodukce“ znamená zkopírování licenčního softwaru do zařízení pro ukládání dat ve stejném formátu tak, jak jej uživatel stáhl nebo v jiném formátu.
- Modifikace: „Modifikace“ znamená provádění změn nebo dodatečné úpravy licenčního softwaru nebo vytváření odděleného softwaru, které využívá celý nebo část licenčního softwaru.

### 2. Poskytování licence

RICOH IMAGING COMPANY, LTD poskytuje uživateli neexkluzivní licenci za podmínky, že uživatel používá licenční software v souladu s podmínkami této licenční smlouvy. Uživatel smí používat licenční software na určitém počítači.

### 3. Reprodukce licenčního softwaru

Uživatel nesmí rozmnožovat licenční software za účelem jiným než pro uložení a zálohování licenčního softwaru určeného pro použití na určitém počítači.

### 4. Modifikování licenčního softwaru

Uživatel nesmí z jakéhokoliv důvodu upravovat nebo zpětně rekonstruovat licenční software.

### 5. Vlastnická práva a copyright

Copyright a další vlastnická práva u licenčního softwaru a reprodukce licenčního softwaru náleží RICOH IMAGING COMPANY, LTD bez ohledu na příčinu. Uživatel nesmí z licenčního softwaru nebo jeho reprodukcí odstranit upozornění na copyright.

### 6. Poskytování sublicence

Uživatel nesmí přenášet vlastnictví licenčního softwaru nebo reprodukce licenčního softwaru třetí straně a rovněž uživatel nesmí přenášet licenci nebo poskytovat sublicenci licenčního software třetí straně.

### 7. Trvání smlouvy

Tato licenční smlouva k softwaru platí ode dne, kdy uživatel začne tento licencovaný software používat a platí až do doby, kdy jej uživatel přestane používat. To je za předpokladu, že uživatel neporuší kteroukoliv část smlouvy o licenčním softwaru. RICOH IMAGING COMPANY, LTD může zrušit licenci poskytnutou uživateli na používání licenčního softwaru a ukončit smlouvu na licenční software.

### 8. Povinnosti po ukončení

Po ukončení smlouvy o licenčním softwaru, uživatel na vlastní odpovědnost, musí odstranit licenční software a vrátit vše do stavu, aby nemohl být používán třetí stranou a rovněž musí odstranit kopie a modifikace licenčního softwaru a všech materiálů, které jsou spojeny s licenčním softwarem.

**9. Záruky za licenční software**

RICOH IMAGING COMPANY, LTD nenese žádnou záruku, že licenční software bude vyhovovat pro určité účely uživatele nebo že bude licenční software prospěšný nebo bude bezchybný, RICOH IMAGING COMPANY, LTD nepřebírá další záruky k licenčnímu softwaru.

**10. Exportování licenčního softwaru**

Uživatel nesmí nepřímo nebo přímo exportovat všechny nebo jen části licenčního softwaru bez získání nutných povolení od japonské vlády nebo vlád příslušných zemí.

**11. Odpovědnost RICOH IMAGING COMPANY, LTD**

RICOH IMAGING COMPANY, LTD za žádných okolností nepřebírá odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, škody vzniklé během přenosu použitím licenčního softwaru, za poškození dat, programů, nebo jiných nedefinovatelných ztrát nebo ztráty prospěchu nebo zisku.

**12. Odpovědnost za zaměstnance**

Uživatel předpokládá celkovou odpovědnost, že zaměstnanci uživatele (ti zaměstnanci, u kterých má uživatel odpovědnost za jejich vedení nebo sledování založené na zaměstnaneckém vztahu) zcela chápe závazky uvedené v této licenční smlouvě k softwaru a přesně tyto závazky plnit.