

Nový firmware PENTAX *K-m*

Kontrolu verze provedete stisknutím tlačítka menu a následovným zapnutím fotoaparátu hlavním spínačem. Na monitoru se objeví aktuální verze firmwaru.

Nová verze firmwaru 1.11:

- Zlepšuje stabilitu záznamu snímku u některých paměťových karet SDHC.

Aktualizace firmwaru PENTAX pro K-m

Název **PENTAX Firmware Update Software for K-m**

Registrovaný název km_e111w.exe (pro Windows 13,017 Kbytu) , km_e111m.zip (pro Mac 12,767 Kbytu)

Lze aplikovat na K-m (Verze 1.00/1.10)

Soubor s aktualizací pro Windows : LHA samorozbalovací, pro mac: zip

Datum vydání 22.4.2010

Copyright HOYA CORPORATION

Příprava a provedení aktualizace firmwaru

(nebude-li na krabici fotoaparátu nálepka s vyznačenou verzí aktualizace firmwaru)

Upozornění

Nesprávným postupem aktualizace firmwaru může dojít k nevratnému poškození fotoaparátu. Pokud si nebudete jisti, že tento úkol zvládnete, svěťte ji autorizovanému servisu nebo prodejci PENTAX. Na škody způsobené nesprávným postupem aktualizace firmwaru se nevztahuje záruka.

Potřebujete :

Jestliže kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na paměťovou kartu SD připojením fotoaparátu přímo k počítači.

- prázdnou, naformátovanou paměťovou kartu SD (32MB nebo s větší kapacitou)
- kabel USB I-USB17

Jestliže kopírujete soubor s aktualizací firmwaru na paměťovou kartu SD pomocí čtečky karet.

- čtečku paměťových karet nebo počítač, který má vestavěnou čtečku paměťových karet
- pro proces aktualizace doporučujeme použít AC adaptér (K-AC84)
- jestliže použijete AA lithiové baterie nebo AA alkalické baterie, zkontrolujte, že jsou čerstvé, v případě nabíjecích AA Ni-MH baterií, zkontrolujte, že jsou plně nabitě

Stažení souboru s aktualizovaným firmwarem: http://www.pentax.jp/english/support/digital/k-m_s.html

Windows : km_e111w.exe --- 13,017 Kbytu, samorozbalovací soubor LHA

Macintosh : km_e111m.zip --- 12,767 Kbytu, zip

Rozbalení staženého souboru

Dvojklikem na stažený soubor se vygenerují následující dva soubory.

readme.txt - textový soubor, který detailně vysvětluje postup aktualizace firmwaru

fwdc200b.bin - aktualizovaný, nový firmware

Zkopírujte soubor fwdc200b.bin na paměťovou kartu SD